



## GENERALIDADES

Mezclador stereo 10 canales. Pre-amp. dual Mic/Linea, selector x canal Mic/linea y FPH, Phantóm, Chime local y remoto, 3 Prioridad seleccionable / Mic 2, 3 y 4, controles bass, treble 1 y 2, control de nivel x canal, master 1 y 2, Switch x canal para envío a salidas 1, 2 y 1+2 Entradas: Mic paging remoto, 9 Mic XLR, 5 Linea XLR, 4 Linea dual RCA, . Salidas: 1 y 2 Linea Balanceada XLR, Rec 2 RCA, LED indicador power, señal x canal y 5 dual VU, Alimentación 110V, terminal para 24V DC. Aletas para montaje en Rack. 1RU

<b>Ref. Industrial:</b>	T-2501
<b>Modelo :</b>	MS-800
<b>Dimensiones producto:</b>	(Alto x Ancho x Fondo) 484 X 44 X 258mm
<b>Peso :</b>	4,28Kg
<b>Terminados: Panel</b>	placa aluminio negro
<b>Chasis</b>	chapa acero negro

## CARACTERISTICAS FUNCIONALES

<b>Descripción:</b>	Mezclador stereo 10Ch	
<b>Tipo :</b>	Preamplificador	
<b>Sencibilidad / Impedancia</b>		
<b>MIC :</b>	XLR -50 dBu	±2.45mV /5KΩ balanceado
<b>Linea :</b>	XLR -10 dBu	±245mV /5KΩ balanceado
<b>Linea :</b>	RCA -10 dBu	±245mV /5KΩ no balan.
<b>Nivel de salida / Impedancia</b>		
<b>Master 1, 2 :</b>	. +4dBu/ 200Ω balanceado	
<b>Rec :</b>	. +0dBu /10KΩ no balan.	
<b>Prioridad :</b>	<b>NA</b>	Mic 1 con Consola T- 319
<b>Chime :</b>	Activación remota y local	
<b>Tonos :</b>	Bass Treble	
<b>Indicadores LED :</b>	10 Ch, Power, nivel master	
<b>FPH :</b>	/ 10 canales con swicht	
<b>Selector Mic / Linea</b>	/ 10 canales con swicht	
<b>Respuesta de frecuencia</b>	< -0.1dB(20Hz~20KHz)	
<b>S / N Ratio :</b>	Mic	> 60 dB
	Linea	> 75 dB
<b>THD :</b>	Mic	< 0.005 %
	Linea	> 0.003 %
<b>Cross Talk :</b>	Mic	> 60 dB
	Linea	> 75 dB
<b>Consumo de energia:</b>	13W	
<b>Fuente de alimentación:</b>	~110V/60Hz o 230V/50Hz	

## ENTRADAS Y SALIDAS

<b>ENTRADAS 10Ch</b>
Canal 1 P.T.T Paging Remoto (Consola T-319)
Canales 2 - 6 XLR Mic / Linea (Phantom 2-4)
Canales 7 - 10 XLR Mic
Canales 7 - 10 Dual RCA Linea
<b>SALIDAS 2Ch</b>
Master 1-2 XLR Linea dual
REC RCA Linea dual

